

# Backup Box



## просто

Автоматично откриване и превключване



## Надежден

Осигурете надеждно резервно захранване

Техническа Спецификация	Backup Box-B0	Резервна кутия-B1
<b>АС изход (в мрежата)</b>		
Свързване към мрежата	Монофазни	Три фази
Номинално напрежение	220 V / 230 V	380 V / 400 V
АС честота	50Hz / 60Hz	
Диапазон на изходното АС напрежение	198 V ~ 253 V	342 V ~ 440 V
<b>АС изход (резервен)</b>		
Заредете връзка	Монофазни	Монофазни
Номинално напрежение	220 V / 230 V	220 V / 230 V
АС честота	50Hz / 60Hz	
Максимална видима мощност	5000 VA	3300 VA
Максимален изходен ток	22,7 A	15.2 A
Време за превключване	<3 сек	
<b>АС вход (инвертор)</b>		
Номинално напрежение	220 V / 230 V	380 V / 400 V
АС честота	50Hz / 60Hz	
Съвместим инвертор	SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1	SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
<b>Обща спецификация</b>		
Диапазон на работната температура	- 20°Сдо +45°С (-4°Fдо 113°F)	
Диапазон на относителна влажност	0% относителна влажност~100% относителна влажност	
Размери (Ш * В * Д)	400 x 350 x 130 мм (15,8 x 13,8 x 5,1 инча)	
Тегло	11 кг	
Степен на защита	IP 65	